

Questa procedura deve essere eseguita **solo** dal telefono centralino

Senza alzare la cornetta:

1- Premere **TRASF/PROG** e poi digitare sulla tastiera **0 6**

2- Digitare poi, sempre dalla tastiera numerica, il codice corrispondente al messaggio da registrare che corrispondono a:

001 messaggio servizio giorno

002 messaggio servizio notte

004 messaggio servizio week-end (ferie)

3- A questo punto alzare la cornetta, digitare il tasto **#** (cancellito) ed udiremo un tono (BIP LUNGO) al termine di questo iniziare ad inserire il messaggio dalla cornetta

4- A fine messaggio premere il tasto **ATTESA/SALVA** per confermare e riagganciare la cornetta

Se abbiamo la necessità di riascoltare i messaggi inseriti procedere come sopra descritto fino al punto 2 compreso; mentre se devo sostituire un messaggio basta rifare tutta la procedura e reincidente il messaggio e la scheda della centrale cancellerà automaticamente il vecchio messaggio.

Questa procedura deve essere eseguita **solo** dal telefono centralino

Senza alzare la cornetta:

1- Premere **TRASF/PROG** e poi digitare sulla tastiera **062 04**

2- Digitare poi, sempre dalla tastiera numerica, il codice corrispondente al messaggio da registrare che corrispondono a:

011 messaggio servizio giorno

021 messaggio servizio notte

031 messaggio servizio week-end (ferie)

3- A questo punto alzare la cornetta, digitare il tasto **#** (cancellito) ed udiremo un tono (BIP LUNGO) al termine di questo iniziare ad inserire il messaggio dalla cornetta

4- A fine messaggio premere il tasto **ATTESA/SALVA** per confermare e riagganciare la cornetta

Se abbiamo la necessità di riascoltare i messaggi inseriti procedere come sopra descritto fino al punto 2 compreso; mentre se devo sostituire un messaggio basta rifare tutta la procedura e reincidente il messaggio e la scheda della centrale cancellerà automaticamente il vecchio messaggio.